ABT-M04N

Mikrofon-Sprechstelle (4 Tasten), netzwerkfähig

Allgemein

Das ABT-M04N ist ein analoges Mikrofon mit 4 Tasten und integriertem AUX-Eingang, Sprechtaste und LED, die bei aktivem AUX-Status die Sprechbereitschaft anzeigt. Das Mikrofon kann mit bis zu 35 Mikrofonen in Reihe geschaltet werden. Die Anzahl der angeschlossenen Mikrofone hängt von der Gesamtlänge des Cat5e-Kabels und der Versorgungsspannung ab.

Um das Gerät zu bedienen, wählen Sie zunächst die Zonen durch Drücken der entsprechenden Tasten aus und drücken Sie dann die MIC-Taste. Die Mikrofon-LED beginnt für die Dauer der Matrixaktivierung grün zu blinken. Wenn die Mikrofon-LED grün leuchtet und der rote Ring am Schwanenhals aufleuchtet, ist das Mikrofon für die Live-Durchsage bereit. Bei den anderen in der Kette angeschlossenen Mikrofonen blinken die AUX-LED und die MIC-LED und zeigen damit an, dass die Live-Durchsage über das andere Mikrofon gesendet wird. Wenn die Nachrichtenübertragung abgeschlossen ist, lassen Sie die MIC-Taste los, um das Schwanenhalsmikrofon zu deaktivieren.

Nur ein Mikrofon kann einen aktiven AUX-Eingang haben. Um es zu verwenden, schließen Sie das Gerät bitte an die als AUX gekennzeichnete 3,5-mm-Buchse an, wählen Sie die Zonen aus, an die das AUX-Signal übertragen werden soll, und wählen Sie die AUX-Taste, um die Verbindung herzustellen. Eine grüne LED an Aux zeigt an, dass das Mikrofon einen aktiven AUX-Eingang hat. An den anderen Mikrofonen in der Kette blinkt die AUX-LED grün. Das Mikrofon hat immer Vorrang vor AUX. Wenn Aux an ausgewählten Zonen eines Mikrofons aktiviert ist, können andere Zonen für die Live-Übertragung an anderen Mikrofonen ausgewählt werden. Durch Deaktivieren des Mikrofons werden zuvor ausgewählte Zonen mit AUX aktiviert.



Einzelheiten

- Daisy-Chain-Verbindung für bis zu 35 Mikrofone
- Einfache Cat5e-Verbindung
- AUX-Eingang mit eigener Lautstärkeregelung
- Schwanenhalsmikrofon mit roter LED-Ringanzeige
- Aktive MIC/AUX-Nutzungsinformationen zwischen Mikrofonen
- Große Auswahl an Betriebsspannungen
- Lange Verbindungsdistanzen bis zu 2200 m

ABT-M04N

Mikrofon-Sprechstelle (4 Tasten), netzwerkfähig

Technische Spezifikationen

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	20 bis 57 VDC

Physikalisch

Abmessungen	150 x 60 x 165 mm (ohne Verpackung)
Nettogewicht	1,2 kg
Maximaler Abstand vom Verstärker	600 m
Empfohlener Kabeltyp	UTP
Steckertyp	2 x RJ45

Elektriscch

Effizienz	10 mV / Pa
Ausgangspegel	775 mV

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.